

Зо на	Поз. обозна-чение	Наименование	Кол	Примечание
		Контроллер кабины КК-4 ХК476.20.00-03	1	
	AK2	Пост приказов кабины	1	
	BM1	Микрофон	1	
	BT	Тензодатчик		Определяется конструкцией лифта
	BR3	Энкодер привода дверей кабины	1	
	BF1	Динамик	1	
	A3	Электропривод основных дверей кабины	1	
	A4	Переговорное устройство кабины	1	
	A5	Грузовзвешивающее устройство	1	
	A7	Устройство контроля дверных проемов основной двери	1	
	A8	Устройство контроля дверных проемов проходной кабины	1	
	A9	Электропривод двери проходной кабины (сторона Б)	1	
	A12	Модуль безопасного моста МБМ-1	1	Для лифтов с предоткрытием
	A13	Устройство аварийного освещения кабины	1	
	1(2)A13	Блок питания привода двери кабины КМ-10 (сторона А (Б))		
	E2	Вентилятор кабины	1	Не более 70 Вт
	EL7	Светильник аварийного освещения	1	
	EL	Светильник освещения кабины		Определяется конструкцией лифта
	KN1	Этажный указатель кабины ХК474.10.00	1	
	КСПС2	Датчик пожарной опасности в кабине	1	
	M2	Электродвигатель привода дверей кабины	1	
	RL1,RL2	Датчик индуктивный ВБИ-М30-50У-1123-С.51	2	Для лифтов с предоткрытием
		Датчик индуктивный ВБИ-М30-49Р-2121-3	2	Для лифтов с предоткрытием
	SQ1	Датчик точной остановки	1	
		<u>Шахта</u>		
	(n)A12	Контроллер шахты ХК492.00.00-01		Количество зависит от группы

Подп. и дата

Взам.инв.№ Инв.Недубл

Подп. и дата

Инв.№ Подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ХК483.30.01-10 ПЭЗ

Лист

2

Зо на	Поз. обозна-чение	Наименование	Кол	Примечание
	A14	Блок прямка	1	
	A20	Контроллер группы КОНГ-1 ХК460.89.00	1	
	AB	Пост вызова на этаже		Количество зави-сит от этажности
	AE	Контроллер этажа ХК493.00.00-01 (-02,-03)		Количество зави-сит от этажности
	AH	Этажный указатель шахты (портала) ХК474.20.00		Количество указы-вается в заказе
	BR2	Датчик оптический BS5-K2M	1	
	FI	Источник бесперебойного питания (не менее 1500 ВА/900 Вт)	1	
	HL	Светильники освещения шахты		Определяется конструкцией лифта
	QS1	Вводное устройство сети переменного тока	1	
	XS2	Розетка прямка	1	
		<u>Цепь безопасности и охрана шахты</u>		
	SM1	Выключатель двери шахты (сторона А)		Количество зави-сит от этажности
	SM2	Выключатель двери шахты (сторона Б)		То же
	SE1	Выключатель двери кабины (сторона А)	1	
	SE2	Выключатель ловителей	1	
	SE3	Выключатель слабины канатов	1	
	SE4	Выключатель натяжного устройства	1	
	SE5	Выключатель переспуска/переподъема	1	
	SE6	Выключатель люка кабины	1	
	SE7	Выключатель двери кабины (сторона Б)	1	
	SE8	Выключатель ограничителя скорости	1	
	SE9	Выключатель штурвала лебедки	1	
	SE10	Выключатель дополнительного устройства слабины канатов	1	
	SE11	Выключатель гидравлического буфера кабины	1	
	SE12	Выключатель гидравлического буфера противовеса	1	
	SE13.1	Шпилька парковочная левая	1	

Инв.№ Подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.Недубл Подп. и дата

ХК483.30.01-10 ПЭЗ

Лист

3

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Зо на	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	SE13.2	Шпилька парковочная правая	1	
	SA6	Кнопка СТОП прямка	1	
	SQ4	Датчик крайней нижней остановки	1	
	SQ5	Датчик крайней верхней остановки	1	
	A6	Плата ОШ ХК460.71.00		Количество равно числу остановок
	A10	<u>Панель преобразователя частоты типа Starvert iV5</u> <u>с миниэвакуатором для асинхронных</u> <u>электродвигателей ХК505.00.00-20</u>		
	A8	Плата защиты от помех ХК484.60.00	1	
	A11	Преобразователь частоты Starvert SV055iV5-4DB или	1	Мощность 5,5 кВт
		Преобразователь частоты Starvert SV075iV5-4DB или	1	Мощность 7,5 кВт
		Преобразователь частоты Starvert SV110iV5-4DB	1	Мощность 11 кВт
	3A7	Плата RC ХК405.80.00	1	
	FI	Источник бесперебойного питания (не менее 1500 ВА/900 Вт)	1	
	KMC	Контактор KM103-040A-220B-11	1	
	RF1	Резистор тормоза BR1000W085J	1	Для мощности 5,5
		Резистор тормоза BR1200W060J	1	Для мощности 7,5 кВт
		Резистор тормоза BR2400W040J	1	Для мощности 11 кВт
	XS1	Вилка 435414/010 (установлена в шкаф эвакуатора)	1	
		Розетка 435114 (установлена в кабеле K1)	1	
	XS2	Вилка 435410/010 (установлена в шкаф эвакуатора)	1	
		Розетка 435110 (установлена в кабеле K2)	1	
	XS3	Клемма 206921	10	
	XS4	Клемма 206921	4	
	XT1	Перемычка 206301	1	
	XT2	Перемычка 206301	2	

Подп. и дата

Взам.инв.№ Инв.Недубл

Подп. и дата

Инв.№ Подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ХК483.30.01-10 ПЭЗ

Лист

4

Зо на	Поз. обозна-чение	Наименование	Кол	Примечание
	A10	<u>Шкаф преобразователя частоты типа Starvert iV5</u> <u>с эвакуатором для синхронных</u> <u>электродвигателей XK511.00.00-20</u>		
	A8	Плата защиты от помех XK484.60.00	1	
	A11	Преобразователь частоты Starvert SV055iV5-4DB или	1	Мощность 5,5 кВт
		Преобразователь частоты Starvert SV075iV5-4DB или	1	Мощность 7,5 кВт
		Преобразователь частоты Starvert SV110iV5-4DB	1	Мощность 11 кВт
1A7..5A7		Плата RC XK405.80.00	5	
	BR	Реле 55.34.8.230.0030	1	
	FI	Источник бесперебойного питания (не менее 1500 ВА/900 Вт)	1	
	FB	Преобразователь AC-DC DR-100-24	1	Зарядное устройство
	FT	Блок питания электромагнита тормоза	1	Для лебедки ЕПМ
	KMP, KMO,	Контактор KM103-040A-220B-11		
	KMC, KMF		4	
	K5	Приставка контакторная ПК03-01-11	1	
	GB2, GB3	Аккумулятор DJW12-28	2	
	RF1	Резистор тормоза BR1000W085J	1	Для мощности 5,5 кВт
		Резистор тормоза BR1200W060J	1	Для мощности 7,5 кВт
		Резистор тормоза BR2400W040J	1	Для мощности 11 кВт
	T1	Трансформатор ТП125-0030	1	
	XS1	Вилка 435414/010 (установлена в шкаф эвакуатора)	1	
		Розетка 435114 (установлена в кабеле K1)	1	
	XS2	Вилка 435410/010 (установлена в шкаф эвакуатора)	1	
		Розетка 435110 (установлена в кабеле K2)	1	
	XS3	Клемма 206921	10	
	XS4	Клемма 206921	4	

Инв.№ Подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.Недубл Подп. и дата

ХК483.30.01-10 ПЭЗ					Лист
5					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Зо на	Поз. обозна-чение	Наименование	Кол	Примечание
	8XS1	Розетка MNU-06F	1	
	ХТ1	Перемычка 206301	1	
	ХТ2	Перемычка 206301	2	
	A10	<u>Панель преобразователя частоты типа Starvert iV5</u> <u>с мниэвакуатором для синхронных двигателей</u> <u>ХК504.00.00-20, ХК507.00.00-20</u>		
	A8	Плата защиты от помех ХК484.60.00	1	
	A11	Преобразователь частоты Starvert SV055iV5-4DB или	1	Мощность 5,5 кВт
		Преобразователь частоты Starvert SV075iV5-4DB или	1	Мощность 7,5 кВт
		Преобразователь частоты Starvert SV110iV5-4DB	1	Мощность 11 кВт
	2A7..3A7	Плата RC ХК405.80.00	2	
	BR	Реле 55.34.8.230.0030	1	
	FI	Источник бесперебойного питания (не менее 1500 ВА/900 Вт)	1	
	F4	Блок питания электромагнита тормоза	1	Для лебедки ЕПМ
	KMC,KMF	Контактор KM103-025A-220B-11	2	5,5 кВт
		Контактор KM103-032A-220B-11	2	7,5 кВт
		Контактор KM103-040A-220B-11	2	11 кВт
	RF1	Резистор тормоза BR1000W085J	1	Мощность 5,5 кВт
		Резистор тормоза BR1200W060J	1	Мощность 7,5 кВт
		Резистор тормоза BR2400W040J	1	Мощность 11 кВт
	XS1	Вилка 435414/010 (установлена в шкаф эвакуатора)	1	
		Розетка 435114 (установлена в кабеле K1)	1	
	XS2	Вилка 435410/010 (установлена в шкаф эвакуатора)	1	
		Розетка 435110 (установлена в кабеле K2)	1	
	XS3	Клемма 206921	10	
	XS4	Клемма 206921	4	

Инв.№ Подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.Недубл Подп. и дата

					ХК483.30.01-10 ПЭЗ			Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				6

